



Rauch- und Wärme Melder

Der Rauch- und Hitze Melder ist ein Qualitätsrauchwarnmelder mit einer fest eingebauten Lithiumbatterie von Panasonic welche eine Lebensdauer von 10 Jahren aufweist. Damit entfallen lästige und teure Batteriewechsel und zudem tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei. Wir gewähren beim Kauf des Rauch-+Wärme Melders eine Garantie von 5 Jahren auf die Batterie und die Elektronik bei bestimmungsgemäß Einsatz- und Wartungsbedingungen. Der Melder verfügt über einen sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus. Dadurch wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. Der Rauchwarnmelder erreicht dadurch höchste Täuschungsalarmsicherheit.

Der Rauchwarnmelder löst Alarm aus, sobald Rauch in die optische Rauchkammer eingedrungen ist. Das eingebaute, piezo-elektronische Horn alarmiert mit einem Schalldruck von mind. 85dB(A) in drei Metern Entfernung. Sobald keine Rauchpartikel mehr in der Rauchkammer vorhanden sind, wird der Rauchwarnmelder automatisch zurückgesetzt und der Alarm ausgeschaltet.

Technische Daten

- ✓ DIN EN 14604:2005/AC:2008 mit Q-Label
- ✓ Bis zu 60m² (je nach baulichen Gegebenheiten)
- ✓ Batterie 1x3,0 V Lithium (fest)
- ✓ Batterielebensdauer 10 Jahre
- ✓ Akustischer Alarm >85 dB
- ✓ Betriebsumgebungstemperatur 10 bis 55°C
- ✓ Auslösetemperatur 60°C
- ✓ Optimale Temperatur 10 bis 35°C, <70% rel. Feuchte
- ✓ Schutzart IP40
- ✓ Gehäusefarbe weiss



Art-Nr.: 320 239 001 (weiss)

Rauchwarnmelder Hitzemelder

1. Sicherungssplit Entfernen
2. Roter Stift niederdrücken
3. Schutzfolie vom Selbstklebepad abziehen
4. An die Raumdecke drücken
5. Melder auf Magnet klinken
- fertig



Sekundenschnelle Montage

